


# نظام ايليت Elite System

اجراءات نهاية العام لنقاط العمل دون اتصال



## هذا الدليل يخص فقط نظام ايليت - الاصدار الرابع وما فوقه

### العمل دون اتصال :

ويقصد بهذا المصطلح العمل على نظام ايليت من خلال اجهزة طرفية بعيدة ولا تملك اي اتصال ثابت ومبادر مع الجهاز الرئيسي للمنشأة ، بحيث لا يتوقف العمل على النظام من خلال الجهاز الطرفى مطلقاً في حال انقطاع الاتصال لفتره زمنيه قد تكون ثوانى ، دقائق ، ساعات ، ايام.... وفي حال توفر اتصال يتم نقل البيانات وتزامنها ما بين الجهاز الرئيسي ونقطاً/اجهزه العمل البعيد بشكل الي ودون الحاجه لاي اجراء يدوى.



يوفر نظام ايليت الية عمل دون اتصال فريده ، تمتاز بالاستقرار والامان والموثوقيه و وتم عملية التزامن خلال فتره زمنيه لا تتجاوز دقيقه واحده لنقل البيانات بين الطرفين.

وسيتم من خلال هذا الدليل شرح الية الاقفالات السنويه لنقط العمل دون اتصال وعملية التحكم بالنقط من خلال الجهاز الرئيسي .

### الاجراءات المتبعة من خلال الجهاز الرئيسي:

يوفر نظام ايليت الية منه ودقيقه تتيح لادارة المنشأه التحكم التام والفاعل باليه انهاء السنه الماليه على نقاط العمل دون اتصال وفتح سنه ماليه جديده ، وهذه الالية تتمثل في المراحل التالية:

- 1 المراحل الاولى: ارسال اوامر انشاء سنه ماليه جديده الى النقاط.
- 2 المراحلة الثانية: متابعة استلام النقاط لامر الانشاء وتنفيذها بشكل ناجح ، مع امكانية الغاء الامر وتعديل بياناتة.
- 3 المراحلة الثالثه: التحقق من ان جميع النقاط قد تم ايقاف عملها على السنه الماليه القديمه وبذات العمل على السنه الجديد بنجاح .

## المرحلة الاولى: ارسال اوامر الابشـاء :

نهاية السنـه الماليـه تحتاج الى الكثـير من العمل والجهـد والمرـاجعـه من قـبـل ادارـة النـظام وبـالتـالي قد يـحدـث تـاخـير في اـنشـاء سنـه مـالـيـه جـديـدـه عـلـى الجـهاـز الرـئـيـسي ، بالـاضـافـه الى ظـهـورـ الكـثـير من المشـاكـلـ التي قد تـوـدـي الى عدم وجـود اـتصـالـ مع جـمـيعـ نقاطـ العملـ البعـيـدـه ، وبـالتـالي تـوقـفـ النقـاطـ عنـ العملـ اوـ استـمـارـهاـ فيـ العملـ عـلـىـ السنـهـ المـالـيـهـ المـنـتـهـيهـ ، ولـتفـاديـ ذـلـكـ بشـكـلـ نـهـانـيـ فقدـ تمـ توـفـيرـ الـيـهـ رـانـعـهـ منـ خـلـلـ نـظـامـ ايـليـتـ يتمـ العملـ عـلـيـهاـ كـالتـالـيـ:

### على الجهاز الرئيسي ومن خلال شاشة العمل دون اتصال رئيسي:

يمـكـنـ لـادـارـةـ النـظـامـ وـفـيـ ايـ وقتـ منـ خـلـلـ هـذـهـ الشـاشـهـ اـرسـالـ اـمـرـ اـنشـاءـ سنـهـ مـالـيـهـ جـديـدـهـ عـلـىـ نقاطـ العملـ دونـ اـتصـالـ ، ولـلتـوضـيـحـ يتمـ شـرـحـ هـذـهـ المـثـالـ:

- ❖ قـرـرتـ اـدارـةـ المـنـشـأـهـ انـ نـهـاـيـهـ السنـهـ المـالـيـهـ الـحـالـيـهـ سـتـكونـ فـيـ تـارـیـخـ 31-12-2025ـ فـيـ تـامـ السـاعـهـ 11:30ـ لـيـلـاـ.
- ❖ لـإـرـسـالـ الـأـمـرـ لـلـنـقـاطـ وـمـنـ الـجـهاـزـ الرـئـيـسيـ يـتمـ الدـخـولـ مـنـ قـبـلـ الـمـخـصـصـ عـلـىـ الشـاشـهـ (ـشـاشـهـ الـعـلـمـ دـوـنـ اـتصـالـ رـئـيـسيـ) بـتـارـیـخـ 10-12-2025ـ وـمـنـ خـلـلـ الضـغـطـ عـلـىـ زـرـ (ـإـرـسـالـ اـنشـاءـ سنـهـ مـالـيـهـ جـديـدـهـ) وـمـنـ ثـمـ يـقـومـ اـرسـالـ اـمـرـ اـنشـاءـ سنـهـ مـالـيـهـ جـديـدـهـ عـلـىـ جـمـيعـ النقـاطـ ، بـحـيثـ يـتـمـ ضـمـانـ وـجـودـ الـوقـتـ الـكـافـيـ لـاستـلامـ الـأـمـرـ مـنـ قـبـلـ جـمـيعـ النقـاطـ وـحلـ ايـ اـشـكـالـياتـ اـتصـالـ مـعـهـاـ .
- ❖ يـتـمـ التـحـقـقـ خـلـلـ نفسـ يـوـمـ الـإـرـسـالـ اوـ الـأـيـامـ التـالـيـهـ باـسـتـلامـ جـمـيعـ النقـاطـ لـلـأـمـرـ .
- ❖ فـيـ نـهـاـيـهـ يـوـمـ 31-12-2025ـ فـيـ تـامـ السـاعـهـ 11:30ـ لـيـلـاـ سـتـقـومـ جـمـيعـ النقـاطـ باـنـشـاءـ سنـهـ مـالـيـهـ جـديـدـهـ دـوـنـ الحاجـهـ لـايـ تـدـخـلـ بـشـريـ .
- ❖ يـمـكـنـ لـلـادـارـهـ التـرـاجـعـ عـلـىـ الـأـمـرـ وـالـغـانـهـ خـلـلـ الـفـترـهـ الـمـمـتدـهـ مـاـ بـيـنـ تـارـیـخـ 10-12-31ـ إـلـىـ 12-31-2025ـ بـكـلـ سـهـولـ وـيـسرـ .

العمل دون اتصال-الرئيسي				المصلـه
				العمل دون اتصال-الرئيسي   نقاط الاتصال غير المباشر
CID	100001	Dev_Name	33.33.33.81	البيانات المستلمـهـ-التزـامـنـ
JTID	1	BIID	1	بيانـاتـ المرـسـلـهـ-الـتـزـامـنـ
				اـعـدـادـاتـ/ـمـتـغـيرـاتـ الـتـزـامـنـ
				اـرـشـيفـ العملـ دونـ اـتصـالـ
				جـهاـزـ رـئـيـسيـ
				<input type="checkbox"/> Save full archive logs
		إيقـافـ مؤـقـتـ/ـتـعلـقـ	إيقـافـ/ـغـاءـ	حـذـفـ
		CRE PRO/FUN-3		
		JOBS - 4		
		SERVER JOB IS RUNNING		
		نـقـاطـ الـعـلـمـ 03-12-2021 01:05:00		
		حرـكـاتـ مـسـتـلـمـهـ وـلـمـ تـبعـدـ 0		
		بيانـاتـ مـرـسـلـهـ لـمـ تـبـارـضـ 0		
		الـحـدـمـهـ-ـاـسـطـارـ الـرـفـعـ/ـالـإـرـسـالـ 0		
		مسـلـسلـ اـخـرـ رقمـ تـراـصنـ 641443		
SQL				
		تحـديثـ F5	اـرـشـيفـ	خـروـجـ F8
		ارـسـالـ اـنـشـاءـ سنـهـ جـديـدـهـ		

❖ عند الضغط على زر (ارسال انشاء سنہ جدیدہ) تظهر الشاشہ التالیہ:

ES-401: يتم العمل من خلال ميزة العمل دون اتصال ، وعليه فإنه يتم من خلال هذه الشاشة ارسال امر لجمع نقاط العمل قبل انتهاء سنہ ما لیہ جدیدہ بشكل الی . وبفضل ان يتم ارسال الامر للنقطہ قبل نهاية السنہ بعده ماسبیہ مثلاً قبل نهاية السنہ بعد حمسة أيام حتى ينسی للنقطہ اسلام الامر في حال وجود مسکنہ بالاتصال.

ES-402: وبين التركيز عند تحديد التاريخ والوقت في السن: اشهه ويحسب المتعارف عليه يتم تحديد التاريخ 31-12-2023 وبين تحديد الوقت قبل نهاية تاريخ يوم 31 بعدد 10 دقائق مثلاً الساعة 23:50:00 مساء وبالإمكان العاء ارسال الامر في حال حدوث خطأ في التاريخ طالما ان النقطہ لم تستلم الامر وتعدة.

**ناریج ووقت التنفيذ للنقطہ**  
31-12-2023      23:50:00      PM

تفاصیل

NO.	Date	Time
14	20-11-2023	23:30:00
User	1	20-11-2023
		20-11-2024

- ✓ حيث يتم من خلال الشاشة تحديد التاريخ والوقت يكون الذي يتوجب فيه على النقطہ تنفيذ الامر وانشاء سنہ مالیہ جدیدہ. ( يجب التحقق من صحة التاريخ والوقت المدخل في الشاشة لأن النقاط ستقوم بعد هذا التاريخ بإنشاء سنہ مالیہ جدیدہ بشكل الی )
- ✓ ومن ثم اختيار زر (حفظ) البيانات.
- ✓ وسيتم ارسال امر الانشاء الى جميع النقاط.
- ✓ يظهر في يمين الشاشة النقاط التي ارسل لها الامر شمال الشاشة وذلك كالتالي:
  - حقل Receive Com. يعني هل استلمت النقطة الامر او لا ويجب ان يظهر على الحقل مؤشر (الصح) ويتم التتحقق من المأشير بعد مرور ساعة او اكثر من وقت الارسال.
  - حقل Execute Com. يعني هل تم تنفيذ الامر في النقطة او لا ولا يظهر مؤشر (الصح) امام النقطة الا بعد تاريخ انشاء السنہ الماليۃ الجديدة المحددة.
  - ويمكن حذف الامر المرسل من خلال زر (الحذف) امام كل نقطہ.
  - يمكن الدخول على هذه الشاشة في أي وقت ومتابعة جميع نقاط العمل دون اتصال.

### ملاحظة هامة:


- يفضل ان يتم من الجهاز الرئيسي ارسال امر انشاء سنہ مالیہ جديدة الى النقاط قبل تاريخ نهاية السنہ بوقت كافي مثلًا قبل تاريخ انتهاء السنہ 15 او 10 او 5 ... الخ أيام حتى يتم ضمان استلام الامر من جميع النقاط.
- لا توجد أي مشكلة في إعادة ارسال امر الانشاء الى النقاط اكثر من مرة حيث يقوم النظام ويشكل الی بالغاء الامر السابق واعتماد الامر الجديد.

## الإجراءات المتبعة من خلال نقطة / جهاز العمل دون اتصال:

عند ارسال امر انشاء سنة جديدة من الجهاز الرئيسي وبعد التاريخ والوقت المحدد عندما يتم فتح النظام من قبل أي مستخدم في النقطة سيقوم النظام وبشكل الى بإنشاء سنة مالية جديدة دون الحاجة لتدخل المستخدم.

**تنبيه هام:** في حال وجود اي مشكله ادت الى عدم انشاء سنہ مالیہ جدیدہ علی النقطہ ، فقد تم توفير حل بديل حيث يمكن لمسؤول النظام اتباع الخطوات التالية:

- 1- فتح شاشة (العمل دون اتصال فرعی) وذلك من خلال جهاز نقطة العمل دون اتصال.
- 2- اختيار زر (انشاء سنہ جدیدہ) تظهر الشاشة.
- 3- الناشر على الحقل Run Automatic
- 4- يتم اختيار زر (حفظ) وسيتم بشكل الى من قبل النظام انشاء سنہ مالیہ جديدة وبدون أي تدخل من قبل المستخدم.



### ملاحظات هامة:

- ❖ يمكن انشاء سنہ جدیدہ في نقاط العمل دون اتصال ، والبدء بالعمل عليها دون ان يتم انشاء سنہ جدیدہ في الجهاز الرئيسي ، وتضل البيانات والحركات في النقطه الى ان يتم انشاء السنہ الجديده في الجهاز الرئيسي ويتم بعد ذلك تزامنها وارسالها من النقطه.
- ❖ يفضل ان يتم انشاء سنہ جدیدہ في الجهاز الرئيسي وذلك لضمان تزامن البيانات دون اي تأثير الى الجهاز الرئيسي ، حيث ان نظام ايليت يسمح بانشاء سنہ مالیہ جدیدہ واستمرار العمل واجراء التعديلات المناسبه والمطلوبه على السنہ السابقة .
- ❖ في حال ان امر انشاء السنہ الجديده في النقطه قد تم بشكل صحيح وتم انشاء سنہ جدیدہ فلا يمكن التراجع عن هذا الاجراء والغائه من الجهاز الرئيسي.